


INSTRUCTIONS
For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

- 1) Insert recommended bulb. (Bulb included)
 - 2) To attach diffuser, raise metal plate up towards canopy of fixture.
 - 3) There are four tabs located on arms of fixture body. Tilt diffuser and place edge of opening of diffuser over tab on one arm of fixture.
 - 4) Fit diffuser over remaining tabs on arms, one tab at a time, by raising diffuser up towards fixture body and tilting diffuser. Tabs should fit just inside the opening of diffuser. Diffuser will rest on tabs.
 - 5) Lower metal plate down over top of fixture body and diffuser.
 - 6) TURN OFF POWER.
- IMPORTANT:** Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
- a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- 7) Thread hexnut onto threaded pipe so that approximately 5 threads are exposed above hexnut. Thread that end of threaded pipe into mounting strap. Thread second hexnut onto end of threaded pipe protruding from back of mounting strap. Tighten both hexnuts against mounting strap
 - 8) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided)
 - 9) Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) Never connect ground wire to black or white power supply wire.
 - 10) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 11) Push fixture to ceiling, carefully passing threaded pipe through hole.
- 12) Secure fixture to ceiling using finial.

CAUTION: BALLAST MUST BE REPLACED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN.

- 1) Insérer l'ampoule recommandée. (L'ampoule est incluse)
 - 2) Pour fixer le diffuseur, éléver la plaque de métal au niveau de la verrière du luminaire.
 - 3) Il y a quatre languettes situées sur les armatures du luminaire. Pencher le diffuseur et placer la bordure de l'ouverture du diffuseur par-dessus la languette d'une des armatures du luminaire.
 - 4) Placer le diffuseur sur les languettes restantes des armatures, une languette à la fois, en élévant le diffuseur au niveau du luminaire et en penchant le diffuseur. Les languettes devraient rentrer parfaitement dans l'ouverture du diffuseur. Le diffuseur reposera sur les languettes.
 - 5) Abaisser la plaque de métal en passant par-dessus la partie supérieure du luminaire et du diffuseur.
 - 6) COUPER L'ALIMENTATION SECTEUR.
IMPORTANT: TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.
- a) Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
 - b) Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
 - c) Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- 7) Enfiler l'écrou hexagonal à l'extrémité du tuyau fileté de façon à ce qu'environ 5 filets soient exposés au-dessus de l'écrou hexagonal. Enfiler cette extrémité du tuyau fileté dans la bride de montage. Enfiler le second écrou hexagonal à l'extrémité du tuyau fileté qui dépasse de la bride de montage. Serrer les deux écrous hexagonaux à la bride de montage.
 - 8) Fixer la bride de montage sur la boîte à prises. (Vis non fournies).
 - 9) Avec l'attache-fil (qui n'est pas fourni), connecter le fil de mise à la terre au fil d'alimentation noir ou à celui qui est blanc.
 - 10) Effectuer les raccordements électriques (les cosses ne sont pas fournies). Si les fils du lustre ne sont pas noir et blanc, se reporter au tableau ci-dessous pour effectuer les raccordements convenables et câbler en conséquence.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 11) Rapprocher le luminaire du plafond en passant soigneusement le tube fileté par le trou.
 - 12) Fixer le luminaire au plafond à l'aide de l'ornement.
- ATTENTION : LE BALLAST DOIT ÊTRE REMPLACÉ PAR UN ÉLECTRICIEN CERTIFIÉ.**