

- 1) Screw center stem to top of fixture body.

2) Pass wire through stem and screw stem to top of center stem.

NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (◄) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.

3) Attach small loop to stem.

4) TURN OFF POWER.

IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.

b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.

c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.

5) Take threaded pipe from parts bag and screw in screw collar loop a minimum of 6 mm (1/4”). Lock into place with hexnut.

6) Run another hexnut down threaded pipe almost touching first hexnut. Now screw threaded pipe into mounting strap. Mounting strap must be positioned with extruded thread faced into outlet box. Threaded pipe must protrude out the back of mounting strap. Screw third hexnut onto end of threaded pipe protruding from back of mounting strap.

7) Unscrew the threaded ring from screw collar loop. Take canopy and pass over screw collar loop. Approximately one half of the screw collar loop exterior threads should be exposed. Adjust screw collar loop by turning assembly up or down in mounting strap. Remove canopy.

8) After desired position is found, tighten top hexnut up against the bottom of the mounting strap.

9) Slip canopy over screw collar loop and thread on threaded ring. Attach chain (with fixture connected) to bottom of screw collar loop. Unscrew threaded ring, let canopy and threaded ring slip down.

10) Weave electrical wire and ground wire through chain links no more than 3 inches apart. Pass wire through threaded ring, canopy, screw collar loop, threaded pipe and into outlet box.

11) Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) Never connect ground wire to black or white power supply wire.

12) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.
- | | |
|---|---|
| Connect Black or Red Supply Wire to: | Connect White Supply Wire to: |
| Black | White |
| *Parallel cord (round & smooth) | *Parallel cord (square & ridged) |
| Clear, Brown, Gold or Black without tracer | Clear, Brown, Gold or Black with tracer |
| Insulated wire (other than green) with copper conductor | Insulated wire (other than green) with silver conductor |

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

Neutral Wire
- 13) Raise canopy to ceiling

14) Secure canopy in place by tightening threaded ring onto screw collar loop.

15) Raise shade up to fixture, passing shade over socket.

16) Thread socket ring onto socket.

17) Insert recommended bulb. **CAUTION: DO NOT** touch bulb with bare hands. If this happens, clean bulb with denatured alcohol and a lint free cloth.

18) Slip glass sleeve over bulb.

19) Raise glass diffuser up to fixture.

20) Tilt diffuser and place diffuser inside shade.

21) Lower diffuser and allow diffuser to sit on ledge of shade.
- INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L’assemblage et L’installation Au Canada

HEXNUT
ECROU HEXAGONAL

MOUNTING STRAP
PATTE DE FIXATION

THREADED PIPE
TUBE FILETÉ

CANOPY
CACHE

SCREW COLLAR LOOP
COLLIER-ÉCROU

THREADED RING
BAGUE FILETÉE

LOOP
BOUCLE

STEM
TIGE

FIXTURE BODY
LUMINAIRE

SOCKET
DOUILLE

SHADE
ABAT-JOUR

SOCKET RING
ANNEAU DE DOUILLE

BULB
L'AMPOULE


GLASS SLEEVE
MANCHON DE VERRE

DIFFUSER
DIFFUSEUR
- Date Issued: 2/22/13
- IS-42484-CB

- 1) Visser la tige centrale dans le haut du luminaire.
- 2) Acheminer le fil du luminaire par la tige et visser la tige sur haut du luminaire. **REMARQUE:** appliquer le frein filet sur tous les filets de la tige indiqués par le symbol (▶) œpour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement de lampe, etc.
- 3) Attacher la petite boucle à la dernière tige.
- 4) COUPER LE COURANT.
- IMPORTANT: TOUJOURS couper l’électricité avant de commencer le travail.
- a) Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l’interrupteur principal en position d’Arrêt.
- b) Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l’alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
- c) Mettre l’interrupteur mural en position d’Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d’un interrupteur ou d’une chaîne connectée à l’interrupteur, placer ces éléments en position d’Arrêt.
- 5) Visser le tube fileté (qui se trouve avec les pièces détachées) dans le collier-écrou, sur une longueur minimum de 6 mm (1/4 po). Fixer avec un écrou hexagonal.
- 6) Visser un second écrou hexagonal de manière à ce qu’il touche presque le premier. Visser ensuite le tube fileté sur la patte de fixation, en le faisant dépasser et en dirigeant la partie filetée des vis vers la boîte de jonction. Visser un troisième écrou hexagonal sur l’extrémité du tube fileté sortant de l’arrière de la sangle de montage. Visser un troisième écrou hexagonal sur l’extrémité du tube fileté sortant de l’arrière de la sangle de montage.
- 7) Dévisser la bague filetée du collier-écrou. Passer le cache sur le collier-écrou. Environ la moitié de filetage extérieur de celui-ci doit être apparent. Fixer le collier-écrou en faisant pivoter l’assemblage vers le haut ou vers le bas. Enlever le cache.
- 8) La bonne position étant trouvée, serrer l’écrou hexagonal supérieur contre le partie inférieur de la patte de fixation.
- 9) Glisser le cache sur le collier-écrou et enfiler sur la bague filetée. Attacher la chaine (avec l’assemblage connecté) au bas du collier-écrou. Dévisser la bague filetée et laisser glisser le cache et la bague filetée.
- 10) Entrelacer le fil électrque et le fil de mise à la terre et faire passer le tout dans les anneaux de la chaîne en espaçant au maximum de 3 po. Passer le fil dans la bague filetée, le cache, le collier-écrou, le tube fileté et la boîte de jonction.
- 11) Avec l’attache-fil (qui n’est pas fourni), connecter le fil de mise à la terre au fil d’alimentation noir ou à celui qui est blanc.
- 12) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallele (à angles droits el strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d’un fil paralléle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l’autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 13) Placer le cache au plafond.
- 14) Fixer le cache en serrant la bague fileté sur le collier-écrou.
- 15) Soulever l’abat-jour jusqu’au luminaire en passant l’abat-jour par dessus la douille.
- 16) Serrer l’anneau de la douille sur la douille.
- 17) Introduire l’ampoule recommandée. **ATTENTION: NE PAS** toucher l’ampoule à main nue. Si la peau entre en contact avec l’ampoule, nettoyer l’ampoule avec de l’alcool dénaturé et un tissu non pelucheux.
- 18) Passer le manchon de verre sur la lampe.
- 19) Soulever le diffuseur en verre jusqu’au luminaire.
- 20) Incliner le diffuseur et le placer à l’intérieur de l’abat-jour.
- 21) Abaisser le diffuseur et le laisser sur la pièce d’appui de l’abat-jour.

