

- 1) Rotate arms until arms are evenly spaced.

2) Pass fixture wire from coupling on top of fixture body through end of short threaded pipe. Thread end of short threaded pipe into coupling on top of fixture body.

3) Pass fixture wire through hole in center of top trim. Lower top trim down. Pass hole in top trim over end of threaded pipe on top of fixture body. Set top trim down on top of fixture body.

4) Pass fixture wire through coupling. Screw coupling onto end of threaded pipe protruding from top trim.

5) Pass fixture wire from fixture body through end of stem. Thread end of stem onto fixture body.

NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol ( ◄ ) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.

6) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.

7) Thread one small threaded pipe into end of each small loop.

8) Pass fixture wire through first loop. Thread first loop onto end of last stem.

9) Pass fixture wire through second loop and through hole in canopy.

10) Pass threaded pipe at end of second loop through hole in canopy.

11) Pass fixture wire through hole in lockwasher. Thread lockwasher onto end of threaded pipe protruding from inside canopy.

12) Pass fixture wire through hole in hexnut. Thread hexnut onto end of threaded pipe.

13) Attach chain link to small loop at end of stem and to loop on canopy.

14) TURN OFF POWER.

IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.

b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.

c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.

15) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.

16) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.

17) Grounding instructions: (See Illus. A or B).

A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.

B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.
- 
- 18) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.
- |                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Connect Black or Red Supply Wire to:                    | Connect White Supply Wire to:                           |
| Black                                                   | White                                                   |
| *Parallel cord (round & smooth)                         | *Parallel cord (square & ridged)                        |
| Clear, Brown, Gold or Black without tracer              | Clear, Brown, Gold or Black with tracer                 |
| Insulated wire (other than green) with copper conductor | Insulated wire (other than green) with silver conductor |
- \*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)
- 
- 19) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.

20) Thread knurl knobs onto mounting screws. Tighten knurl knobs to secure fixture to ceiling.

21) Thread finial onto end of threaded pipe on bottom of fixture body.
- SEE OTHER SIDE FOR SPANISH TRANSLATIONS.  
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL.
- Date Issued: 9/4/15
- IS-43332-US

- 1) Gire los brazos hasta que los brazos están espaciados uniformemente.

2) Pase el cable del artefacto desde la parte superior del cuerpo de la luminaria a través del extremo del tubo roscado corta. Pase el extremo del tubo roscado corta en el agujero en la parte superior del cuerpo de la luminaria.

3) Pase el alambre del artefacto del tubo roscado corta a través el orificio en la guarnición superior. Coloque la guarnición superior sobre el cuerpo del artefacto. Pase el orificio en la guarnición superior sobre el extremo del tubo roscado corta. Colocar la guarnición superior de arriba hacia abajo en la parte superior del cuerpo del artefacto.

4) Pase el alambre del artefacto a través del acoplamiento. Atornillar el acoplamiento en el extremo del tubo roscada que sobresale de la guarnición superior.

5) Pase el alambre del artefacto desde la parte superior del cuerpo del artefacto a través del vástago. Enrosque el extremo del vástago en el cuerpo del artefacto.  
**NOTA:** El compuesto para rosca estanca se debe aplicar a todas las roscas del vástago como se notó con el símbolo (◄) para impedir la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, instalación de una bombilla nueva, etc.

6) Pase el alambre del artefacto a través de los vástagos restantes y atornille los vástagos juntos.

7) Atornillar un pequeño tubo roscado en el extremo de cada lazo pequeño.

8) Pase el cable a través del primer lazo. Atornillar el primer lazo en el extremo del vástago de la última.

9) Pase el cable a través del segundo lazo y a través del agujero en el escudete.

10) Pase el tubo roscado en el extremo del segundo lazo pequeño a través del agujero en el escudete.

11) Pase el alambre del artefacto a través del agujero en la arandela de seguridad. Rosque la arandela de seguridad dentro del extremo del tubo roscado que sobresale del escudete interior.

12) Pase el alambre del artefacto a través del agujero en la tuerca hexagonal. Rosque la tuerca hexagonal sobre el extremo del tubo roscado.

13) Acople un eslabón de cadena al lazo pequeño en el extremo del vástago y al lazo en el escudete.

14) **APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.**  
**IMPORTANTE:** Antes de comenzar, **NUNCA** trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.

a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.

b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.

c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.

15) Encontrar los agujeros roscados correctos en la abrazadera de montaje. Instalar los tornillos de montaje en los agujeros roscados.

16) Unir la abrazadera de montaje a la caja de conexiones. (No se proveen tornillos). La abrazadera de montaje puede ajustarse para acomodar la posición del artefacto.

17) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).

A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyos realezados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.

B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espués de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.
- MOUNTING STRAP  
ABRAZADERA DE MONTAJE

KNURL KNOB  
PERILLA ESTRADA

CHAIN LINK  
ESLABÓN DE CADENA

STEM  
VASTAGO

COUPLING  
ACOPLAMIENTO

SHORT THREADED PIPE  
TUBO ROSCADO CORTO

FINIAL  
CAPUCHON

CANOPY  
ESCUDETE

SMALL LOOP  
LAZO PEQUEÑO

TOP TRIM  
GUARNICIÓN SUPERIOR

A

Tierra de la caja de salida

Tornillo de tierra, verde

Depresiones

B

Tierra de la caja de salida

Tornillo de tierra, verde

Arandela cóncava

CONECTOR DE ALAMBRE (NO SE PROVEE)

TIERRA ARTEFACTO

TIERRA ARTEFACTO

18) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

| Conectar el alambre de suministro negro o rojo al            | Conectar el alambre de suministro blanco al                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Negro                                                        | Blanco                                                       |
| *Cordon paralelo (redondo y liso)                            | *Cordon paralelo (cuadrado y estriado)                       |
| Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora     | Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora     |
| Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre | Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata |

\*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

Hilo Neutral

19) Empuje el artefacto hacia el techo, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los orificios en el escudete.

20) Atornille las perillas estriadas en los tornillos de montaje. Ajuste las perillas estriadas para fijar el artefacto en el techo.

21) Atornille el capuchón al parte inferior del cuerpo del artefacto.

SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.  
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.

Date Issued: 9/4/15

IS-43332-US