

- 1) From underside of bracket on top of fixture body, pass end of threaded ball stud up through hole in bracket.

2) Lower top trim down over threaded stud. Pass hole in top trim over end of threaded stud. Set top trim on top of ring.

3) Thread finial onto end of threaded stud. (DO NOT over tighten.)

4) **TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.


b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.

c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.

5) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided).

6) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.
- | | |
|---|---|
| Connect Black or Red Supply Wire to: | Connect White Supply Wire to: |
| Black | White |
| *Parallel cord (round & smooth) | *Parallel cord (square & ridged) |
| Clear, Brown, Gold or Black without tracer | Clear, Brown, Gold or Black with tracer |
| Insulated wire (other than green) with copper conductor | Insulated wire (other than green) with silver conductor |

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



Neutral Wire
- 7) Push fixture to wall. Slide canopy of fixture over mounting strap.

8) Align holes in either side of canopy with holes in tabs on mounting strap.

9) Thread screws into holes in canopy and into mounting strap. Tighten screws to secure fixture to wall.

1) Depuis le dessous du support en haut du luminaire, passer l'extrémité du goujon de la boule filetée dans le trou du support.

2) Abaisser la garniture supérieure sur le goujon fileté. Passer le trou dans la garniture supérieure sur l'extrémité du goujon fileté. Placer la garniture supérieure en haut de l'anneau.

3) Visser l'ornement sur l'extrémité du goujon fileté. (NE PAS serrer avec excès).

4) **COUPER LE COURANT.**
IMPORTANT: TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.

a) Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.

b) Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.


c) Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.

5) Visser le collier de fixation à la boîte de jonction (vis non fournies).

6) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



Fil Neutre

7) Pousser le luminaire contre le mur. Faire glisser le cache du luminaire par dessus la sangle de montage.

8) Aligner les trous situés de chaque côté du cache aux trous dans les languettes sur la sangle de montage.

9) Serrer les vis dans les trous du cache et dans ceux de la sangle de montage. Serrer les vis pour fixer le luminaire au mur.

INSTRUCTIONS
For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

Date Issued: 5/29/15

IS-43334-CB