

- 1) Lower bottom end of arm down into ring. Align hole in bracket on bottom end of arm with hole on inside of ring.

2) Thread screw down through hole in bracket at end of arm and into hole on inside of ring.

3) Pass threaded pipe at top of arm through hole in cup.

4) Slip lockwasher over end of threaded pipe protruding from inside of cup.

5) Screw hexnut onto end of threaded pipe protruding from inside of cup.

6) Repeat steps 1-5 for remaining arms.

7) Tighten hexnuts and screws from steps 1-6.

8) Lower metal strap down into cup. Pass threaded pipe on bottom of metal strap through hole in cup.

9) Slip lockwasher over end of threaded pipe protruding out of cup. Thread finial onto threaded pipe. Tighten finial to secure metal strap in place.

10) **TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.

b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.

c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.

11) Thread hexnut onto threaded pipe so that 5 threads are exposed below hexnut. From underside of mounting strap, thread long end of threaded pipe into hole in mounting strap until hexnut touches mounting strap. Tighten hexnut against mounting strap.

12) Thread second hexnut onto other end of threaded pipe. Tighten hexnut up against mounting strap.

13) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided)

14) Connect safety cable assembled to canopy to mounting strap. (This will allow for fixture to be supported while wire connections are made.)

15) Grounding instructions: (See Illus. A or B).

A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.

B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) After following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.
- A

OUTLET BOX GROUND

WIRE CONNECTOR (NOT PROVIDED)

FIXTURE GROUND

DIMPLES

GREEN GROUND SCREW

B

OUTLET BOX GROUND

FIXTURE GROUND

GREEN GROUND SCREW

CUPPED WASHER
- 16) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.
- | | |
|---|---|
| Connect Black or Red Supply Wire to: | Connect White Supply Wire to: |
| Black | White |
| *Parallel cord (round & smooth) | *Parallel cord (square & ridged) |
| Clear, Brown, Gold or Black without tracer | Clear, Brown, Gold or Black with tracer |
| Insulated wire (other than green) with copper conductor | Insulated wire (other than green) with silver conductor |

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

Neutral Wire
-
- 17) Push fixture to ceiling, carefully passing threaded pipe through hole in canopy.

18) Thread finial onto threaded pipe. Tighten finial to secure fixture to ceiling.
- SEE OTHER SIDE FOR SPANISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL.
- Date Issued: 7/12/13
- IS-43422-US

- 1) Baje el extremo inferior del brazo hacia el anillo. Alinee el agujero en el soporte en el extremo inferior del brazo con el agujero en el interior del anillo.

2) Rosque el tornillo a través del agujero en el soporte en el extremo del brazo y en el agujero en el interior del anillo.

3) Pase el tubo roscado en la parte superior del brazo a través del agujero en la taza.

4) Deslice la arandela de seguridad sobre el extremo del tubo roscado que sobresale desde dentro de la taza.

5) Atornille la tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado que sobresale desde el interior de la taza.

6) Repita los pasos 1-5 para los brazos restantes.

7) Apriete las tuercas hexagonales y tornillos desde los pasos 1-6.

8) Baje la banda metálica hacia la taza. Pasar el tubo roscado en la parte inferior de la banda metálica a través del orificio en la taza.

9) Deslizar la arandela de seguridad sobre el extremo del tubo roscado que sobresale de la taza. Atornille la capuchón en el tubo roscado. Apriete el capuchón para asegurar la banda metálica en su lugar.

10) APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.
IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.

a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.

b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.

c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.

11) Rosque la tuerca hexagonal en el tubo roscado de manera que las 5 roscas queden expuestas por debajo de la tuerca hexagonal. Desde la parte inferior de la abrazadera de montaje, rosque el extremo largo del tubo roscado en el orificio de la abrazadera de montaje hasta que la tuerca hexagonal entre en contacto con la abrazadera de montaje. Ajuste la tuerca hexagonal contra la abrazadera de montaje.

12) Rosque una segunda tuerca hexagonal sobre el otro extremo del tubo roscado. Ajuste la tuerca hexagonal contra la abrazadera de montaje.

13) Sujete la plancha para montar a la caja de conexión. (No se proveen los tornillos.)



14) Conecte el cable de seguridad montado a la capuchon dentro del abrazadera de montaje. (Esto permite que el artefacto sea soportado mientras se hagan las conexiones de alambres)

15) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).

A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyuelos realizados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.

B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoda y tornillo verde, y paser por el fleje de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres. (No incluido) Espués de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.



- 16) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas v los alambres correspondientes.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

- 17) Empuje el artefacto contra la techo, pasando con cuidado el tubo roscado a través del agujero en la cubierta.
- 18) Atornille la capuchón en el tubo roscado. Apriete el capuchón para asegurar el artefacto al techo.

SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.